



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Luneta taktyczna RED WIN Seasons 6-24x50 FFP Model: RW5

Przeznaczenie produktu	Luneta Redwin Seasons 6–24×50 FFP Gen2 jest zaawansowanym sprzętem optycznym przeznaczonym do montażu na broni z szyną Picatinny, dedykowanym strzelcom wymagającym wysokiej precyzji i wytrzymałości. Przeznaczona do zastosowań sportowych, myśliwskich oraz taktycznych, szczególnie efektywna na długich dystansach, również w zmiennych warunkach atmosferycznych. Luneta jest kompatybilna z karabinami kalibru .223, .308 i .338.
Zawartość zestawu	• luneta Redwin Seasons 6–24×50 FFP Gen2 • montaż dwuczęściowy na szynę Picatinny • osłony na obiektywy (przedni i tylny) • osłona przeciwsłoneczna • dźwignia regulacji powiększenia • mikrofibra do czyszczenia optyki • klucz montażowy • instrukcja obsługi
Instrukcja montażu	• Upewnij się, że broń wyposażona jest w szynę Picatinny. • Zamontuj montaż dwuczęściowy na szynie, dokręcając śruby tak, by montaż był stabilny, ale nie przeciążony. • Umieść lunetę w montażu, ustawiając ją tak, by oko znajdowało się w odległości około 90–100 mm od okularu (odciążenie oczu). • Wyrównaj lunetę, aby była wypoziomowana względem osi broni. • Dokręć śruby montażowe, dbając o równomierne i bezpieczne dokręcenie. • Po zamontowaniu sprawdź stabilność lunety, upewniając się, że nie ma luzów.
Obsługa i regulacja	• Powiększenie regulowane płynnie w zakresie 6x do 24x za pomocą pierścienia zoom z dźwignią. • Wieżyczki regulacyjne elewacji i wiatru z precyzyjnym klikiem 1/10 mil, zakres ≥ 50 MOA (14,5 mil), wyposażone w blokadę zapobiegającą przypadkowemu przesunięciu ustawień. • Siatka celownicza MAT-1 typu hash Mil-Dot w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej zapewnia dokładne celowanie i ułatwia pomiary na każdym powiększeniu. • Regulacja paralaksy od 8 jardów do nieskończoności umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości na różne odległości. • Pole widzenia na 100 jardów wynosi od 16,2 do 4,1 stopy, co pozwala na szeroki zakres obserwacji celu. • Korekcja dioptrii +/- 2 umożliwia dostosowanie ostrości do wzroku użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa	• Nie patrz przez lunetę w kierunku Słońca – może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. • Zawsze sprawdzaj broń przed manipulacją przy luncie – upewnij się, że jest rozładowana. • Nie modyfikuj lunety – wszelkie ingerencje w konstrukcję mogą prowadzić do utraty gwarancji i uszkodzenia sprzętu. • Stosuj odpowiedni montaż – nieprawidłowe zamocowanie może prowadzić do przemieszczenia się lunety przy odrzucie i utraty celności. • Przechowuj poza zasięgiem dzieci – luneta to sprzęt optyczny o dużej precyzji, nie jest przeznaczona do zabawy.
Konserwacja	• Czyszczenie optyki: Używaj dołączonej mikrofibry. W razie potrzeby zastosuj delikatny środek do czyszczenia soczewek optycznych. • Przechowywanie: Przechowuj lunetę w suchym miejscu, w temperaturze od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. • Unikaj kontaktu z chemikaliami: Środki czyszczące zawierające alkohol, rozpuszczalniki lub aceton mogą uszkodzić powłoki optyczne. • Kontrola śrub montażowych: Okresowo sprawdzaj, czy śruby mocujące są dokręcone – szczególnie po silnym odrzucie. • Ochrona przed wilgocią: Luneta jest wodoszczelna w standardzie IPX6, jednak po użyciu w trudnych warunkach pogodowych zaleca się osuszenie jej przed schowaniem.
Utylizacja	• Lunety i ich komponenty należy oddawać do punktów zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie wyrzucaj sprzętu wraz z odpadami komunalnymi. • Zużyte baterie lub elementy elektroniczne (jeśli występują) należy segregować i utylizować zgodnie z wymogami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. • Opakowania nadają się do segregacji – karton do makulatury, plastik do tworzyw sztucznych.
Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego: • Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive • Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS • Dyrektywa EU 2015/863	
RED WIN Optics Polska Łódź 90-456 ul. Piotrkowska 235/241 +48 793 717 145 biuro@redwinoptics.pl	