



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Luneta celownicza Redwin Torero 3–18×50 FFP Model: RW19

Przeznaczenie produktu	Luneta Redwin RW20 Torero 3–18×50 FFP została zaprojektowana z myślą o karabinach wyborowych i precyzyjnym celowaniu na różnych dystansach. Dzięki wysokiej jakości anodowanej, matowej obudowie i szczelności klasy IPX7 jest przeznaczona do wymagających warunków terenowych i pogodowych. Idealna dla myśliwych i strzelców sportowych korzystających z broni wyposażonej w szynę Picatinny, w kalibrach m.in. .308 oraz .338 Lapua Magnum.
Zawartość zestawu	• luneta Redwin RW20 Torero 3–18×50 FFP • dwie osłony na obiektywy • klucz do regulacji • dźwignia regulacji powiększenia • osłona przeciwsłoneczna • mikrofibra do czyszczenia soczewek • instrukcja obsługi
Instrukcja montażu	• Sprawdź, czy broń jest rozładowana i zabezpieczona. • Zamocuj montaż lunety na szynie Picatinny, dokręcając śruby równomiernie i stabilnie. • Umieść lunetę w montażu, zachowując odsunięcie źrenicy od okularu na poziomie 95–100 mm. • Wyrównaj lunetę względem osi broni, zapewniając poziome ustawienie. • Dokręć śruby montażowe, nie przekraczając siły dokręcania podanej w instrukcji montażu (jeśli dotyczy). • Po montażu sprawdź stabilność i brak luzów.
Obsługa i regulacja	• Regulacja powiększenia w zakresie 3x–18x za pomocą dźwigni zoom. • Wieżyczki regulacyjne o wysokim profilu z precyzyjnymi kliknięciami 1/10 Mil (60 kliknięć na obrót). • Siatka celownicza MRT-2 Hash w pierwszym planie zapewnia precyzyjne celowanie na wszystkich powiększeniach. • System podświetlenia siatki z 6 poziomami czerwonego światła umożliwia pracę w słabym oświetleniu. • Regulacja paralaksy od 10 jardów do nieskończoności pozwala na dokładne ustawienie ostrości. • Korekcja dioptrii w zakresie –2 do +2,5 umożliwia dostosowanie obrazu do wzroku użytkownika.
Zasady bezpieczeństwa	• Nie patrz przez lunetę w kierunku Słońca – może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. • Zawsze sprawdzaj broń przed manipulacją przy lunecie – upewnij się, że jest rozładowana.

	• Nie modyfikuj lunety – wszelkie ingerencje w konstrukcję mogą prowadzić do utraty gwarancji i uszkodzenia sprzętu. • Stosuj odpowiedni montaż – nieprawidłowe zamocowanie może prowadzić do przemieszczenia się lunety przy odrzucie i utraty celności. • Przechowuj poza zasięgiem dzieci – luneta to sprzęt optyczny o dużej precyzji, nie jest przeznaczona do zabawy.
Konserwacja	• Czyszczenie optyki: Używaj dołączonej mikrofibry. W razie potrzeby zastosuj delikatny środek do czyszczenia soczewek optycznych. • Przechowywanie: Przechowuj lunetę w suchym miejscu, w temperaturze od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. • Unikaj kontaktu z chemikaliami: Środki czyszczące zawierające alkohol, rozpuszczalniki lub aceton mogą uszkodzić powłoki optyczne. • Kontrola śrub montażowych: Okresowo sprawdzaj, czy śruby mocujące są dokręcone – szczególnie po silnym odrzucie. • Ochrona przed wilgocią: Luneta jest wodoszczelna w standardzie IPX6, jednak po użyciu w trudnych warunkach pogodowych zaleca się osuszenie jej przed schowaniem.
Utylizacja	• Lunety i ich komponenty należy oddawać do punktów zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie wyrzucaj sprzętu wraz z odpadami komunalnymi. • Zużyte baterie lub elementy elektroniczne (jeśli występują) należy segregować i utylizować zgodnie z wymogami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. • Opakowania nadają się do segregacji – karton do makulatury, plastik do tworzyw sztucznych.
Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego: • Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive • Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS • Dyrektywa EU 2015/863	
RED WIN Optics Polska Łódź 90-456 ul. Piotrkowska 235/241 +48 793 717 145 biuro@redwinoptics.pl	